

Samsung GT-E2222/GT-32222 configurazioni MMS / WAP

Assicurarsi prima di procedere che la propria sim sia abilitata ai servizi GPRS ed MMS:

VODAFONE MMS

Menu – Messaggi –MMS -3. Profili MMS – SIM 1 (o SIM2) –Opzioni - Crea :

Imposta Nome: MMS VODAFONE

URL homepage: <http://mms.vodafone.it/servlets/mms>

Connessione: Solo GPRS

Proxy: Attivo

Indirizzo: 10.128.224.10

Porta: 80

DNS1:0.0.0.0

DNS2:0.0.0.0

Selezionare “Impostazioni GPRS”:

Nome accesso: mms.vodafone.it

Lasciare vuoti i campi ID utente e Password

Salva - Salva

VODAFONE WAP (wap 2.0)

Dal Menu click su icona “Internet” – Impostazioni – Profili Internet –Scegliere SIM1 (o SIM2) –

Opzioni – Crea:

Imposta nome: Vodafone Wap

Url homepage: <http://wap.omnitelvodafone.it> (oppure www.google.it)

Connessione: Solo GPRS

Proxy: Attivo

Indirizzo: 10.128.201.76

Porta: 8080

DNS1:0.0.0.0

DNS2:0.0.0.0

Selezionare "Impostazioni GPRS":

Nome Accesso: wap.omnitel.it

Lasciare vuoti i campi ID utente e Password .

Salva - Salva

TIM MMS

Menu – Messaggi - Impostazioni – MMS – 3. Profili MMS – SIM 1 (o SIM2) – Opzioni – Crea

TIM MMS (wap 2.0) Valido anche per *CoopVoce*

Imposta Nome: MMS TIM (o MMS COOPVOCE)

homepage: <http://mms.tim.it/servlets/mms>

Connessione: Solo GPRS

Proxy: Attivo

Indirizzo: 213.230.130.89

Porta: 80

DNS1:0.0.0.0

DNS2:0.0.0.0

Entrare in "Impostazioni GPRS":

Nome Accesso: mms.tim.it

Lasciare vuoti i campi ID utente e Password

TIM WAP (wap 2.0)

Dal Menu click su icona Internet – Crea Profilo – scegliere la sim 1 o 2

Imposta nome:Tim Wap

Url homepage: <http://wap.tim.it> (oppure www.google.it)

Connessione:Solo GPRS

Proxy: Attivo

Indirizzo: 213.26.205.1

Porta : 80

DNS1:0.0.0.0

DNS2:0.0.0.0

Click su Impostazioni GPRS

Nome Accesso: wap.tim.it

Lasciare vuoti i campi ID utente e Password .

WIND MMS

Menu Impostazioni – MMS – 3 Profili MMS – SIM 1 (o SIM2) – Opzioni – Crea

homepage: <http://mms.wind.it>

Connessione: Solo GPRS

Proxy:Attivo

Proxy: 212.245.244.11

Porta Proxy: 8080

DNS1:0.0.0.0

DNS2:0.0.0.0

Entrare in “Impostazioni GPRS”:

Nome accesso: mms.wind

Lasciare vuoti i campi ID utente e Password

WIND WAP (wap 2.0)

Dal Menu click su icona Internet – Crea Profilo – scegliere la sim 1 o 2

Imposta Nome: Wind Wap

URL homepage: <http://wap.inwind.it> (oppure www.google.it)

Connessione:Solo GPRS

Proxy: Attivo

Indirizzo: 212.245.244.100

Porta: 8080

DNS1:0.0.0.0

DNS2:0.0.0.0

Click su Impostazioni GPRS

Nome Accesso: wap.wind

Lasciare vuoti i campi ID utente e Password

POSTEMOBILE MMS

Menu Impostazioni – MMS – 3 Profili MMS – SIM 1 (o SIM2) – Opzioni – Crea

homepage: <http://mms.postemobile.it/servlets/mms>

Connessione: Solo GPRS

Proxy: Attivo

Proxy: 10.128.224.10

Porta Proxy: 80

DNS1:0.0.0.0

DNS2:0.0.0.0

Entrare in “Impostazioni GPRS”:

Nome accesso: mms.postemobile.it

Lasciare vuoti i campi ID utente e Password

POSTEMOBILE WAP (wap 2.0)

Dal Menu click su icona Internet – Crea Profilo – scegliere la sim 1 o 2

Imposta Nome: Postemobile Wap

Connessione: Solo GPRS

URL homepage: <http://wap.postemobile.it> (oppure www.google.it)

Username: vuoto

Password: vuoto

Proxy: Non Attivo (n.b. impostare su Non Attivo tramite il trackpad)

Indirizzo: 0.0.0.0

Porta: 8080

DNS1:0.0.0.0

DNS2:0.0.0.0

Click su Impostazioni GPRS

Nome Accesso: wap.postemobile.it

Lasciare vuoti i campi ID utente e Password

UNOMOBILE MMS (wap 2.0)

Menu Impostazioni – MMS – 3 Profili MMS – SIM 1 (o SIM2) – Opzioni – Crea

homepage: <http://mms.unomobile.it/servlets/mms>

Proxy:Attivo

Proxy: 10.128.224.10

Porta Proxy: 80

DNS1:0.0.0.0

DNS2:0.0.0.0

Entrare in “Impostazioni GPRS”:

Nome accesso: mms.unomobile.it

Lasciare vuoti i campi ID utente e Password